


ANHANG VII

BEISPIELE FÜR PRODUKTE, DIE IN DEN ANWENDUNGSBEREICH / NICHT IN DEN ANWENDUNGSBEREICH DER LVD FALLEN

Produkte	Anwendungsbereich der LVD	Beispiele für Produkte	Kommentare
Stecker 230 V, für den Hausgebrauch	Nein		1
Steckdosen 230 V, für den Hausgebrauch	Nein		1, 2
Leuchtenstecker und -steckdosen für den Hausgebrauch	Nein		3
Gerätesteckvorrichtungen – Stecker, Buchsen	Ja		
Gerätesteckvorrichtungen für industrielle Zwecke	Ja		
Gerätesteckvorrichtungen, z. B. Fahrzeugheizung, d. h. Herstellernorm	Ja		4 Darf nicht an andere Stecker oder Steckdosen angeschlossen werden können.
Kabel	Ja		Zur besserer Rückverfolgbarkeit mit HAR gekennzeichnet.

Bauteile	-		Weitere Angaben siehe § 7 des LVD-Leitfadens.
Geräteanschlussverlängerung (Stecker + Kabel + Steckdose) mit oder ohne passive Bauelemente (z. B. Varistoren)	Ja		4
Geräteanschlussleitungen und Verbindungsleitungen (Stecker + Kabel + Anschlussleitung)	Ja		4
Montagegehäuse und Kabelkanäle	Ja		
Isolierband	Nein		
Stecker mit Mehrfachsteckdose	Nein		1
Mehrfach-Reiseadapter	Ja		Kann einen Schalter oder Gleitkontakte (drehbar wie im Beispiel unten links) usw. enthalten. 5

Mehrfach-Reiseadapter mit Stromversorgung (z. B. Ladegerät für Mobiltelefone oder Musikabspielgerät)	Ja		Kann einen Schalter, ein Ladegerät mit USB-Anschluss Überspannungs- und Überlastschutz, LED, Signalisierung usw. enthalten. 5
Einfach-Reiseadapter	Nein		6
Stecker mit einer oder mehreren Steckdosen mit integriertem elektronischen Dimmer oder Dämmerungsschalter	Ja		4
Produkt mit integriertem Stecker und/oder integrierten Steckdosen. 230 V, für den Hausgebrauch (z. B. Ladegerät für Mobiltelefone, Nachtleuchten)	Ja		4
Schalter für Haushalte und ähnliche ortsfeste elektrische Anlagen	Ja		2
Werkzeuge zur Arbeit an spannungsführenden Teilen	Nein		

Ein- und zweipolige Spannungsprüfer	Ja		
Kabelverlegungssysteme	Ja		
Dekorative Kabelabdeckungen	Nein		7
Wohnanhänger und Campingwagen	Nein		
Heizungen für Automotoren	Ja		Nur, wenn die externe Spannungsversorgung höher als 50 V AC oder 75 V DC ist.
Polstersessel mit eingebauten Motoren	Nein		
Betten mit eingebauten Motoren	Nein		
Durchführungen (Hülsen) aus Kunststoff	Nein		

1. Die Sicherheit dieser Produkte mit oder ohne Sicherung wird durch die Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit (en: General Product Safety Directive (GPSD)) geregelt.
2. Siehe auch: Steckdose mit Schalter.
3. Wenn diese in den Anwendungsbereich der EN 61995 fallen, gilt die LVD. Wenn diese nicht in den Anwendungsbereich EN 61995 fallen, gilt die Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit.
4. Die Sicherheit von Haushaltssteckern, die am elektrischen Betriebsmittel angebracht sind (Ausgang zur Netzkabelverlängerung), wird durch die Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit geregelt. Die Mitgliedstaaten dürfen ihre nationalen Sicherheitsvorschriften oder -normen auf Stecker anwenden.
5. Mehrfach-Reiseadapter weisen eine oder mehrere Steckdosen auf, die über einen elektromechanischen Schalter mit unterschiedlichen Steckern verbunden werden können. Der „Schalter“ ist ein LVD-Produkt, wodurch das gesamte Produkt als unter die LVD fallend angesehen wird (dieselbe Begründung findet bei Netzkabelverlängerungsleitungen Anwendung, bei denen sich an einem Ende ein nationaler Stecker und am anderen Ende eine nationale Steckdose befindet, wobei beide durch ein Kabel verbunden sind, das unter die LVD fällt). Intelligenter Reiseadapter, die beispielsweise elektronische Bauteile wie z. B. eine Überspannungsschutzvorrichtung, Wärmeschutzschalter, eine LED-Leuchte oder Ähnliches enthalten, fallen ebenfalls unter die LVD, da das zusätzliche Element zwischen Stecker und Steckdose unter die LVD fällt.
6. Ein Einfach-Reiseadapter ist per Definition ein Adapter, der nur aus einem Stecker aus einem nationalen System (der nicht in den Anwendungsbereich der LVD fällt) zu einer Steckdose eines anderen nationalen Systems besteht (die nicht in den Anwendungsbereich der LVD fällt) und keinen weiteren Bauteilen besteht. In diesem Fall enthält dieser Einfachadapter nur Elemente, die nicht unter die LVD fallen, und infolgedessen fällt der Einfach-Reiseadapter nicht unter die LVD. Da es sich jedoch um ein Verbraucherprodukt handelt, fällt ein Einfach-Reiseadapter in den Anwendungsbereich der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit. Des Weiteren existiert die internationale Sicherheitsnorm IEC 60884-2-5. Darüber hinaus gibt es Einfachadapter, die am Steckdosenteil und/oder am Steckerteil eine Kombination für mehrere Stecker-Steckdose-Systeme aufweisen, aber ohne Gleitkontakte oder Schalter auskommen.
7. Die Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit gilt, sofern die Abdeckungen nicht an einem Produkt angebracht sind, das selbst in den Anwendungsbereich der LVD fällt, z. B. elektrische Leiter und/oder Kabel, da in diesem Fall die LVD gilt.